

MV-GSM 4 VOX

Combinatore GSM



Combinatore telefonico 4 canali.
Completa programmazione tramite display LCD 2x16. Credito minimo, apricancello, telegestione, memoria eventi,
Sistema esclusivo anti-Jammer, 2 Uscite, gestione feedback, personalizzazione sms, sopravvivenza. Possibilità di batteria al litio per comunicazioni di assenza rete (non inclusa).

Specifiche	
Programmazione tramite menu locale su display LCD 2x16 caratteri	
4 ingressi allarme con messaggio vocale dfa 3" su ciascun ingresso	
1 messaggio generale da 10"	
Rubrica di 9 numeri di telefono associabili liberamente ai 4 ingressi	
4 sms di allarme	
Sms di credito residuo su minimo importo impostabile	
Sms per mancanza alimentazione principale	
4 uscite logiche attivabili da remoto	
Uscita guasto	
Memoria ultimi 60 eventi	
Gestione feedback su ingresso 3 e 4	
Blocco delle chiamate da remoto e da locale con ingresso dedicato	
Cicli di allarme, credito, gestione uscite personalizzabile per ogni utente	
Partenza allarmi con positivo o negativo a dare o a mancare	
Uscita apricancello su memoria interna	
Ricezione eventi via sms	
Possibilità di programmazione dei numeri di telefono e impostazioni generali via sms	
Gestione della funzione jammer per attacchi al combinatore con disturbo della linea gsm	
Uscita apricancello su tutti i numeri e sulla memoria SIM selezionabile	
Squillo di chiamata a costo zero di esistenza in vita	
Alimentazione principale 12Vdc	
Possibilità di batteria al litio con funzionamento in tampone	
Alimentazione principale	12VDC +-10%
Alimentazione secondaria	Batteria a litio (opzionale) 3.7V-700mAh
Assorbimento in standby	70mA
Assorbimento massimo	300mA
Uscite	Open Collector max 100mA
Temperatura di funzionamento	+5°/ +40°C
Dimensioni	150 H x 124 L x 40 P (mm)

Design and Specifications are subject to change without notice